

ELNet LTE

Energy Meter & Electrical Powermeter

มิเตอร์วัดกำลังงานไฟฟ้า

สอบถามข้อมูล 0-2105-0560

คุณสมบัติพิเศษ

สามารถวัดกำลังงานไฟฟ้าได้ 3 เฟส

ความเที่ยงตรงสูง 0.5%

วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ V, A, Hz

วัดค่ากำลังไฟฟ้า KWh และเพาเวอร์แฟกเตอร์

วัดค่าฮาร์มอนิกส์ของกระแส, แรงดัน THD-I, THD-V

สามารถแสดงค่า Real Power Demand และกระแสได้

สามารถแสดงค่าสูงสุดของทุกค่าที่มีการวัดได้

หน้าจอ LCD backlight สามารถมองเห็นได้ในที่มืด

หน้าจอมีหลอด LED แสดงสถานะของทุกเฟส

สนับสนุนพอร์ตสื่อสาร RS - 485

มีเอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (Optional)

เมนูสำหรับการใช้งานง่าย และรวดเร็ว

ติดตั้งใช้งานง่ายที่หน้าตู้คอนโทรล

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ไฟเลี้ยงตัวมิเตอร์ : 110 or 230 VAC 10%

: 60/50 Hz

: 20VA

ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 96 x 96 x 80 มม.

น้ำหนัก : 450 กรัม

เงื่อนไขการทำงาน : -20 - 70°C

: 0 - 95%RH

ช่วงการวัด

แรงดันไฟฟ้า : 0 - 650 VAC

แรงดันไฟฟ้า (หม้อแปลง) : สูงสุด 999 KV

กระแสไฟฟ้า (หม้อแปลง) : สูงสุด 999 KA

แรงดัน Input สูงสุด : 1000V

กระแส Input สูงสุด : 6A

