

# ELNet LTE

## Energy Meter & Electrical Powermeter

### มิเตอร์วัดกำลังงานไฟฟ้า

สอบถามข้อมูล 0-2105-0560

#### คุณสมบัติพิเศษ

สามารถวัดกำลังงานไฟฟ้าได้ 3 เฟส  
ความเที่ยงตรงสูง 0.5%  
วัดค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าต่างๆ V, A, Hz  
วัดค่ากำลังไฟฟ้า KWh และเพาเวอร์แฟกเตอร์  
วัดค่าฮาร์มอนิกส์ของกระแส, แรงดัน THD-I, THD-V  
สามารถแสดงค่า Real Power Demand และกระแสได้  
สามารถแสดงค่าสูงสุดของทุกค่าที่มีการวัดได้  
หน้าจอ LCD backlight สามารถมองเห็นได้ในที่มืด  
หน้าจอมีหลอด LED แสดงสถานะของทุกเฟส  
สนับสนุนพอร์ตสื่อสาร RS - 485  
มีเอาต์พุตรีเลย์ที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (Optional)  
เมนูสำหรับการใช้งานง่าย และรวดเร็ว  
ติดตั้งใช้งานง่ายที่หน้าตู้คอนโทรล

#### ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ไฟเลี้ยงตัวมิเตอร์ : 110 or 230 VAC 10%  
: 60/50 Hz  
: 20VA  
ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) : 96 x 96 x 80 มม.  
น้ำหนัก : 450 กรัม  
เงื่อนไขการทำงาน : -20 - 70°C  
: 0 - 95%RH

#### ช่วงการวัด

แรงดันไฟฟ้า : 0 - 650 VAC  
แรงดันไฟฟ้า (หม้อแปลง) : สูงสุด 999 KV  
กระแสไฟฟ้า (หม้อแปลง) : สูงสุด 999 KA  
แรงดัน Input สูงสุด : 1000V  
กระแส Input สูงสุด : 6A

