



มิเตอร์วัดกำลังงานไฟฟ้า แบบ 3 เฟส

สอบถามข้อมูล 0-2105-0560

คุณสมบัติพิเศษ

- มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า 3 เฟส
- ความเที่ยงตรงสูง 0.5%
- แสดงค่า แรงดัน กระแส และความถี่ของไฟฟ้า
- แสดงค่า กำลังไฟฟ้า และเพาเวอร์แฟคเตอร์
- แสดงค่าความต้องการกระแสไฟฟ้าและพลังงาน
- เก็บและแสดงค่าสูงสุดของค่าที่หน้าจอแสดงผล
- มีพอร์ตสื่อสาร RS - 485 (Option)
- มีเอาต์พุตรีเลย์ เมื่อมีบางเฟสหายไป
- จอแสดงผลความละเอียดสูง LCD with Backlight
- ติดตั้งใช้งานง่ายที่หน้าตู้คอนโทรล

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

ไฟเลี้ยงตัวมิเตอร์	: 85 - 250 VAC
ความถี่	: 60/50 Hz
ความตองพลังงาน	: 20VA
ขนาด (สูงxกว้างxลึก)	: 96 x 96 x 80 มม.
น้ำหนัก	: 450 กรัม
อุณหภูมิการใช้งาน	: -20 - 70 °C
ความชื้นการไ้ทำงาน	: 0 - 90% RH
ช่วงการวัด	
แรงดันไฟฟ้า	: 0 - 650 VAC
แรงดันไฟฟ้า (หม้อแปลง)	: สูงสุด 999 KV
กระแสไฟฟ้า (หม้อแปลง)	: สูงสุด 999 KA
แรงดัน Input สูงสุด	: 1000V
กระแส Input สูงสุด	: 5A

